

KCL Anleitung Bus Batterie Laden


Mit Bosch C3

21.1.2025 Hans Hochstrasser

Im Winter, wenn der Bus vorwiegend nur für das Hallenbad gebraucht wird, sollte die Batterie alle 2 bis 3 Wochen geladen werden. Dazu empfiehlt es sich, eine Kabelrolle fix zu verlegen.

1. Ladegerät abhängen

1.1 Kontrollieren ob Ladevorgang fertig



leuchtet



erloschen

ggf. das Gerät nach der Fahrt wieder anschliessen.

1.2 Ladegerät abhängen

- ausstecken (220V)
- Minus (schwarz) von Batterie abhängen
- Plus (rot) von Batterie abhängen

1.3 Ladegerät in rechter Seitentüre versorgen

1.4 Batteriedeckel schliessen

1.5 Verlängerungskabel versorgen

- Hinter dem Vorderreifen hervorziehen
- Aufrollen
- Hinter dem Tor ganz links (von Strassenseite) an Hacken aufhängen



2. Ladegerät anschliessen

2.1 Verlängerungskabel legen

- Hinter dem Tor ganz links (von Strassenseite) hervornehmen
- Um den linken Vorderreifen legen



- Kabel straff ziehen und unter Vorderreifen einklemmen



2.2 Ladegerät anschliessen

- Plus (rot) an Batterie anschliessen (auf den offenen Gewinden)



- Minus (schwarz) an Batterie anschliessen (auf den offenen Gewinden)




- Ladegerät einstecken 220V

2.3 Ladevorgang kontrollieren



blinkt



+



leuchten

2.4 Beim schliessen der Tür Verlängerungskabel unten in der Mitte durchführen

Dort sollte es am wenigsten geklemmt werden

